

GUÍA DE SELECCIÓN

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS SERIE 78



	MONOFÁSICA									BIFÁSICA				TRIFÁSICA		
MODELOS	78.J1	78.W1	78.X1	78.Y1	78.1A	78.2A	78.1B	78.1D	78.2E	78.H2	78.W2	78.X2	78.Y2	78.X3	78.Y3	78.Z3
Corriente (A)	3.2	5	10	20	6	10	5	5.4	10	2.5	5	10	20	10	20	40
Potencia (W)	75	120	240	480	120	240	120	130	240	60	120	240	480	240	480	960
Alimentación (V AC)	100...240	100...240	100...240	100...240	120...240	120 ou 230	120...240	110...240	110...240	200...480	200...500	220...500	200...500	380...480	380...480	380...500
Rango Alim. (V AC)	90...264	90...264	90...264	90...264	120...260	95...130 ou 185...260	100...265	88...265	88...265	180...550	180...550	180...550	180...550	340...550	340...550	340...550
Alimentación (V DC)	140...338	140...338	140...338	140...338			220	110...240	110...240	282...677	282...705	311...705	282...705	500...780	500...780	500...780
Rango Alim. (V DC)	127...370	127...370	127...370	127...370			140...275	95...275	90...275	254...780	254...780	254...780	254...780	480...780	480...780	480...780
Eficiencia	87.5%	88%	87%	92%	92%	94%	93%	89%	93%	89%	91%	91%	91%	92%	92%	94%
F.P.	> 0.62	> 0.70	> 0.82	> 0.90	> 0.69	> 0.73	0.5	0.998	0.995	> 0.62	> 0.65	> 0.84	> 0.84	> 0.52	> 0.88	> 0.86
Corriente inst. máx	4.16	6.5	13	26	10	25	10	10	25	3.3	6.5	13	26	13	26	52
Boost de corriente	30% 3s	30% 3s		26A 3s		S/LÍM TIEMPO		S/LÍM TIEMPO	S/LÍM TIEMPO	30% 3s	30% 3s	30% 3s	30% 3s	30% 3s	30% 3s	30% 3s
PFC activo								✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Doble PFC activo			✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
MTTF (horas)	> 450.000	> 450.000	> 200.000	> 150.000	> 500.000	> 400.000	> 500.000	> 400.000	> 400.000	> 1.600.000	> 1.300.000	> 900.000	> 700.000	> 1.500.000	> 1.000.000	> 550.000
Tiempo de mant.	12s / 60s	10s / 16s	12s / 60 s	16s / 16 s	25ms / 110ms	30ms / 50ms	20ms / 90ms	20ms/20ms	20ms/20ms	20ms / 10ms	50ms / 10ms	18ms / 18ms	18ms / 16ms	20ms / 40ms	20ms / 20ms	20ms / 20ms
Portafusibles							✓	✓	✓							
Conexión en serie					✓	✓	✓	✓	✓							
Conexión paralela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Conex. en paralelo s/diodo																✓
Protección térmica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prot. contra cortocircuitos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hiccup automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SIM / 15s		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contacto auxiliar								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Homologación	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US	c ^{UL} US
Fold-back (rec. batería)						✓		✓								
SELV							✓									

LEYENDA

✓ Disponible

□ No disponible

Escanee el código QR para más información sobre las fuentes de alimentación Finder.

