

REPORT

Série 15 - YESLY



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

YESLY

TIME FOR
COMFORT
LIVING



Le variateur Bluetooth YESLY vous permet de contrôler à distance de nombreux types de sources lumineuses, augmentant ainsi le confort et réduisant la consommation d'énergie.

Caractéristiques

- Compatible avec LED ou CFL dimmables, halogènes, transformateurs électroniques ou drivers LED
- Type 15.21 : montage en boîtes d'encastrement ($\varnothing = 68$ mm)
- Application pour la programmation avec smartphone iOS ou Android
- Connexion Bluetooth 4.2 Low Energy sécurisée avec cryptage 128-bits



YESLY - SÉRIE 15 - Variateur de lumière Bluetooth



Type 15.21 - Variateur Bluetooth, montage en boîtes d'encastrement ($\varnothing = 68$ mm)



Montage en boîtes d'encastrement



Contrôle de la luminosité



Contrôle de la lumière




Fonction éclairage soft



Type 15.21.8.230.B300

Le 15.21 est adapté pour le montage en boîtes d'encastrement ($\varnothing = 68$ mm) ou boîtes de dérivation.



- 1 sortie
- Charge lampe : 150 W LED, 300 W halogène
- Fonction AUTO, sélectionne la méthode de variation la plus appropriée en fonction du type de lampe utilisée
- Sélection manuelle parmi 7 fonctions suivant le type de lampe et le type de régulation (linéaire ou exponentielle)
- Principe de variation : leading ou trailing edge
- Réglage d'usine : trailing edge (linéaire)
- 1 entrée pour bouton poussoir câblé
Peut être contrôlé par un bouton poussoir standard câblé, un bouton poussoir sans fil ou un smartphone
- Compatible avec LED ou CFL dimmables, halogènes, transformateurs électroniques ou drivers LED
- Gestion jusqu'à 8 scénarios
- Application pour la programmation avec smartphone iOS ou Android
- Protection contre les surchauffes et courts-circuits
- Tension d'alimentation : 230 V AC (50/60 Hz)
- Connexion Bluetooth 4.2 Low Energy sécurisée avec cryptage 128-bit
- Montage en boîtes d'encastrement ($\varnothing = 68$ mm)

