

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Világítási áramkörök
kapcsolása relékkel





Típus	40.61.8.230.4000	62.33.8.230.4040	77.01.8.230.8050	77.11.8.230.8250
A készülék működési módja	elektromechanikus relé	elektromechanikus relé	félvezető / SSR relé	félvezető / SSR relé
Az érintkezők kialakítása	1 váltóérintkező	3 váltóérintkező	1 záróérintkező	1 záróérintkező
Kimenet bekapcsolási időpontja	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél	a kimeneti feszültség nullátmenetében	a kimeneti feszültség nullátmenetében
Az érintkezők anyaga	AgSnO ₂	AgSnO ₂	félvezető, SSR	félvezető, SSR
Az érintkezők tartós határárama / max. bekapcsolási árama	16 A / 120 A (5 ms)	16 A / 120 A (5 ms)	5 A / 300 A (10 ms)	15 A / 400 A (10 ms)
Bemeneti vez. fesz. / kimenet	230 V AC / potenciálfüggetlen	230 V AC / potenciálfüggetlen	230 V AC / 230 V AC	230 V AC / 230 V AC
Kimeneti NO érintkező terhelhetősége 230 V AC-n:				
• Fénycső elektronikus előtéttel	1 000 W	1 000 W	1 000 W	4 000 W
• Izzó-/halogénlámpa	2 000 W	2 500 W	1 000 W	4 000 W
• LED	400 W	500 W	800 W	3 000 W
• Kompakt fénycső	400 W	500 W	800 W	3 000 W



77.31.8.230.8250	22.32.0.230.4320	22.34.0.230.4320	22.44.0.230.4310	22.64.0.230.4310
félvezető / SSR relé	installációs mágnescapcsoló	installációs mágnescapcsoló	installációs mágnescapcsoló	installációs mágnescapcsoló
1 záróérintkező	2 záróérintkező	4 záróérintkező	4 záróérintkező	4 záróérintkező
a kimeneti feszültség nullátmenetében	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél	a vezérlőfeszültség pillanatértékénél
félvezető, SSR	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
30 A / 520 A (10 ms)	25 A / 120 A (5 ms)	25 A / 120 A (5 ms)	40 A / 176 A (5 ms)	63 A / 240 A (5 ms)
230 V AC / 230 V AC	230 V AC v. 220 V DC / potenciálfüggetlen	230 V AC v. 220 V DC / potenciálfüggetlen	230 V AC v. 220 V DC / potenciálfüggetlen	230 V AC v. 220 V DC / potenciálfüggetlen
6 000 W	800 W	800 W	1 500 W	2 000 W
6 000 W	2 000 W	2 000 W	4 000 W	5 000 W
4 000 W	200 W	200 W	1 000 W	1 500 W
4 000 W	200 W	200 W	1 000 W	1 500 W



FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft.
H - 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A.
tel.: +36/1-369-30-54

finder.hu@findernet.com · www.findernet.com

